

# TABULKA KOMPATIBILITY

JEDNOTKA	LAMPA	FOTOČLÁNEK	ZÁLOHOVÁNÍ	TYP DÁLKY	VYCHYTÁVKY NAVÍC	PROVOZNÍ NAPĚTÍ	URČENO PRO	VÝSTUP
								
A01	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		vestavěno FLO/FLOR		230	trubkové pohony	1×230V
A3/A3F/A6/A6F/A700F	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		floxi/floxir		230	CALYPSO/TOONA/WINGO 230V	2×230V
A100F	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		oxi/smx		230	CALYPSO/TOONA/WINGO 230V	1×230V
A400	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		oxi/smx		230	WINGO 230V	2×230V
A60	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		oxi/smx		230	CALYPSO/TOONA/WINGO 230V	2×230V
MIL01	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		fenir1/fenyx+oxi/fenyx+smx	D	230	CALYPSO/TOONA/WINGO 230V	2×230V
MC424	lucy24/ml24/ml24t	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		oxi/smx		24	XMETRO2024 - WINGO4024/5024	2×24V bez vestavěných enkodérů
MC424L	lucy24/ml24/ml24t	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo	PS124	oxi/smx	S	24	XMETRO2024 - WINGO4024/5024	2×24V bez vestavěných enkodérů
MC824H	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS324	oxi/smx	SOB	24	TOONA 24V	2×24V s vestavěnými enkodéry
POA1	lucy24/ml24/ml24t	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo	PS124	oxi/smx	S	24	PO7024	2×24V
POA3	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	PO7124	2×24V
HKA1	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	HYKE	2×24V
WLA1	wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	WALKY	2×24V
A500	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		floxi/floxir		230/400		1×400V
MIL06	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		fenir1/fenyx+oxi/fenyx+smx	D	230/400		1×400V
RBA2/A	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	B	24	RB350	1×24V
RBA3	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	RB400/600/1000 - RUN1500	1×24V
RBA4	lucyb/mlb/mlbt/wlt	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		vestavěno FLO/FLOR		24	ROAD400	1×24V
RO300	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		oxi/smx		230	ROB0300	1×230V
RO1070	lucyb/mlb/mlbt/wlt	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		vestavěno FLO/FLOR		230	ROB0500	1×230Vac
RUA1	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob		oxi/smx	OB	230	RUN1800/2500	1×230V
RUA2	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob		oxi/smx	OB	230	RUN2500I	1×230V
WA20	lucy24/ml24/ml24t	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo	CARICA+B12-B	oxi/smx		24	WIL4/6	1×24V
XBA2	vestavěno	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	XBAR	1×24V
SIA20	lucy24/ml24/ml24t	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo	PS224	oxi/smx		24	SIGNO3/4/6	1×24V
SNA2	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob		oxi/smx	B	24	SPIN20/21/22	1×24V
SNA3	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	SPIN30/6031	1×24V
SNA4	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	SPIN40/6041	1×24V
SNA20	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	SPIN23	1×24V
SNA1	eg20/lucy/ml	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo		vestavěno FLO/FLOR		24	SPIN10/11	1×24V
SOA92	lucyb/mlb/mlbt/wlt	f210b/ft210b/mofb/mofob	PS124	oxi/smx	SOB	24	SO2000	1×24V
A924	lucy24/ml24/ml24t	bf/fe/f210/ft210/mof/mofo	BA3-A+B12-B	floxi/floxir		24	SUMO	1×24V

t ... transparent · 24 ... 24 V · S... solemyo · O ... opera · b=B ... bluebus · D ... digitální

t	T na konci názvu lamp znamená čírou barvu plastu lampy. Transparent je v angličtině čistý, průhledný. K tomu není co dodat.
24	V okamžiku, kdy vám v motorech zmizí 230V, znamená to 3 věci: 1. Větší bezpečnost, protože ampérometrická ochrana na 24V je báječná a motory mohou fofrovat větší rychlostí. 2. Možné větší provozní zatížení. 3. Ve většině případů vyřešené zálohování pohony
S	S jako sluníčko. Toto zařízení je možné připojit na energii ze sluníčka a pokud nebudete mít abnormální nároky, můžete se vykašlat i na ČEZ.
O	Opravdové óó se vám vydere s úst, až si zkusíte programování s Owiev, které umí česky. Nic jako co bylo doposud, ani přibližně! Peklo pro konkurenci a ráj pro vás, jinak to nazvat nelze. Zavolejte, vyzkoušejte zdarma a mějte všechny na háku!
b = B	Každá baterie má svoje + a - a chtít nechtě na to musíme dávat pozor. U zapojování to platí dvojnásob. Jinak přijde šlus, zkrat a něco se podělá. U Bluebus je to jedno - máte dva dráty a je úplně jedno jak je připojíte. Proč to někdo nevymyslel už dávno? Bluebusové lampy mají navíc uvnitř zakletou princeznu, totiž anténu přijímače na 433,92MHz
smxi	Zásuvný rádiový přijímač pro 256 uživatelů (což je asi dost) na frekvenci 433,92 MHz pro vysílačky FLOR/VERYV/Nice Way.
oxi	Zásuvný rádiový přijímač pro 256 uživatelů (což je asi dost) na frekvenci 433,92 MHz pro vysílačky ON/FLOR/VERYV/Nice Way. ON je IN. ON je to, co vás posune. Designově. Technicky. Úplně.

